

Programmier-Anleitung 433 MHz Funksystem (BLAUE Handsender)

Empfänger-Zustand 'LERNEN'

1. Wenn Empfänger mit 24 VAC eingespiesen ist zeigt Rote LED Dauerlicht.
2. GELBE (2x2 mm grosse) Drucktaste auf Empfänger 2 Sekunden lang drücken, danach loslassen. Nun blinkt Rote LED mit Frequenz ca. 2Hz.
3. Während Rote LED des Empfängers blinkt, auf Handsender die Drucktaste kurz drücken.
(Bei 2-Kanal die linke oder rechte Taste oder eine nach der andern). Die Adresse dieses Handsenders ist nun in diesem Empfänger hinterlegt.

Im Fortlauf können nun weitere Handsender auf diesen Empfänger programmiert werden. Das **'Lernen'** des Empfängers wird sofort unterbrochen, wenn ein Handsender betätigt wird, dessen Adresse bereits hinterlegt ist. Andernfalls wird das Lernen des Empfängers nach 60 Sekunden automatisch unterbrochen. Solange 'eingelernt' wird, verlängert sich die Lernzeit jeweils um weitere 60 Sekunden. Pro Empfänger können maximal 124 Handsender-Adressen hinterlegt werden.

Eingelesene Handsender 'LÖSCHEN'

Gelbe Drucktaste auf Empfänger 10 Sekunden lang drücken, danach loslassen. Nun blinkt die rote LED mit Frequenz ca. 5 Hz. (5 Hz = 5 x pro Sekunde). Sobald die LED erlischt sind alle Programmierungen gelöscht. Danach die Taste wieder loslassen. Die Neuprogrammierung kann jetzt wieder gemäss obigem Beschrieb erfolgen.